CV Tabelle des Zusatzcontrollers

HINWEIS: Je nachdem in welcher Bank (0 - 3) die zu programmierende Funktion liegt, muss vor der CV Programmierung die CV1021 mit dem Wert entsprechend der Nummer der Bank programmiert werden!

Der Controller benutzt also vier Mal die CVs 980 - 1019 aus der Spalte "CV Slave 3"! Die CVs aus den Spalten "CV Slave 1" und "CV Slave 2" werden üblicherweise von SUSI-Soundmodulen genutzt.

40560 BR 101 (N) CV Tabelle Zusatzcontroller

CV Slave 1	CV Slave 2	CV Slave 3	Bank	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Bedeutung	Default
	897									x	x	Slave Nummer 1-3	3
	898											Reserviert	0
	899											Reserviert	0
900	940	980	0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	Hersteller ID NMRA	162
901	941	981	0									Hersteller Subversion	
902	942	982	0	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	8
903	943	983	0	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
904	944	984	0	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	0	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
906	946	986	0	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
907	947	987	0	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	0	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	0	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
910	950	990	0	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	0	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
912	952	992	0	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	0	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	0	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	0	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	0	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	0	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	0						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 1 Effekt Flags	3
919	959	999	0									Ausgang 1 Effekt Nummer	0
920	960	1000	0	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	16
921	961	1001	0	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
922	962	1002	0	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	0	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
924	964	1004	0	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
925	965	1005	0	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
926	966	1006	0	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
927	967	1007	0	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
928	968	1008	0	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	64
929	969	1009	0	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
930	970	1010	0	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
931	971	1011	0	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
932	972	1012	0	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
933	973	1013	0	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
934	974	1014	0	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
935	975	1015	0	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
936	976	1016	0						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 3 Effekt Flags	3
937	977	1017	0									Ausgang 2 Spezialfunktion 2	0
938	978	1018	0	Test Modus							Richtung über Vist oder Vsoll	Modul Konfiguration 1	1
939	979	1019	0									Mod.Konf. 2, wenn 0xFF, dann Re-Init	0
900	940	980	1									Hersteller ID NMRA	0
901	941	981	1									Hersteller Subversion	0
902	942	982	1	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
903	943	983	1	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
904	944	984	1	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	1	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
906	946	986	1	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	8
907	947	987	1	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	1	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	1	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
910	950	990	1	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	1	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
912	952	992	1	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	1	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	1	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	1	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	1	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	1	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	1						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 3 Effekt Flags	3
919	959	999	1									Ausgang 3 Spezialfunktion 2	0
920	960	1000	1	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
921	961	1001	1	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
922	962	1002	1	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	1	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
924	964	1004	1	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
925	965	1005	1	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
926	966	1006	1	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
927	967	1007	1	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
928	968	1008	1	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
929	969	1009	1	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
930	970	1010	1	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
931	971	1011	1	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
932	972	1012	1	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
933	973	1013	1	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
934	974	1014	1	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
935	975	1015	1	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
936	976	1016	1						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 4 Effekt Flags	3
937	977	1017	1									Ausgang 4 Spezialfunktion 2	0
938	978	1018	1	---	---	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion vorwärts	0
939	979	1019	1	---	---	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion rückwärts	0
900	940	980	2									Hersteller ID NMRA	
901	941	981	2									Hersteller Subversion	

902	942	982	2	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
903	943	983	2	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
904	944	984	2	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	2	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
906	946	986	2	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
907	947	987	2	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	2	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	2	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
910	950	990	2	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	2	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
912	952	992	2	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	2	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	2	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	2	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	2	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	2	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	2						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 5 Effekt Flags	0
919	959	999	2									Ausgang 5 Spezialfunktion 2	
920	960	1000	2	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
921	961	1001	2	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
922	962	1002	2	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	2	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
924	964	1004	2	F7_ein	F6_ein	F5_ein	F4_ein	F3_ein	F2_ein	F1_ein	F0_ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein	16
925	965	1005	2	F15_ein	F14_ein	F13_ein	F12_ein	F11_ein	F10_ein	F9_ein	F8_ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein	0
926	966	1006	2	F23_ein	F22_ein	F21_ein	F20_ein	F19_ein	F18_ein	F17_ein	F16_ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein	0
927	967	1007	2	F31_ein	F30_ein	F29_ein	F28_ein	F27_ein	F26_ein	F25_ein	F24_ein	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein	0
928	968	1008	2	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Aus	0
929	969	1009	2	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Aus	0
930	970	1010	2	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Aus	0
931	971	1011	2	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Aus	0
932	972	1012	2	F7_aus	F6_aus	F5_aus	F4_aus	F3_aus	F2_aus	F1_aus	F0_aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus	64
933	973	1013	2	F15_aus	F14_aus	F13_aus	F12_aus	F11_aus	F10_aus	F9_aus	F8_aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus	0
934	974	1014	2	F23_aus	F22_aus	F21_aus	F20_aus	F19_aus	F18_aus	F17_aus	F16_aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus	0
935	975	1015	2	F31_aus	F30_aus	F29_aus	F28_aus	F27_aus	F26_aus	F25_aus	F24_aus	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus	0
936	976	1016	2						Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 6 Effekt Flags	3
937	977	1017	2									Ausgang 6 Spezialfunktion 2	0
938	978	1018	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausgang 7 Funktionsnummer ein	0
939	979	1019	2										
900	940	980	3									Hersteller ID NMRA	
901	941	981	3									Hersteller Subversion	
902	942	982	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 1 PWM1	255
903	943	983	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 1 PWM2	0
904	944	984	3									Ausgang 1 Reserved	0
905	945	985	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 2 PWM1	255
906	946	986	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 2 PWM2	0
907	947	987	3									Ausgang 2 Reserved	0
908	948	988	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 3 PWM1	255
909	949	989	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 3 PWM2	0
910	950	990	3									Ausgang 3 Reserved	0
911	951	991	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 4 PWM1	255
912	952	992	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 4 PWM2	0
913	953	993	3									Ausgang 4 Reserved	0
914	954	994	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 5 PWM1	255
915	955	995	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 5 PWM2	0
916	956	996	3									Ausgang 5 Reserved	0
917	957	997	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 6 PWM1	255
918	958	998	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 6 PWM2	0
919	959	999	3									Ausgang 6 Reserved	0
920	960	1000	3	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 7 PWM1	0
921	961	1001	3	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 7 PWM2	0
922	962	1002	3									Ausgang 7 Reserved	0
923	963	1003	3	F7_ein_inv	F6_ein_inv	F5_ein_inv	F4_ein_inv	F3_ein_inv	F2_ein_inv	F1_ein_inv	F0_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0
924	964	1004	3	F15_ein_inv	F14_ein_inv	F13_ein_inv	F12_ein_inv	F11_ein_inv	F10_ein_inv	F9_ein_inv	F8_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0
925	965	1005	3	F23_ein_inv	F22_ein_inv	F21_ein_inv	F20_ein_inv	F19_ein_inv	F18_ein_inv	F17_ein_inv	F16_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0
926	966	1006	3	F31_ein_Inv	F30_ein_inv	F29_ein_inv	F28_ein_inv	F27_ein_inv	F26_ein_inv	F25_ein_inv	F24_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0
927	967	1007	3	F7_aus_inv	F6_aus_inv	F5_aus_inv	F4_aus_inv	F3_aus_inv	F2_aus_inv	F1_aus_inv	F0_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0
928	968	1008	3	F15_aus_inv	F14_aus_inv	F13_aus_inv	F12_aus_inv	F11_aus_inv	F10_aus_inv	F9_aus_inv	F8_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0
929	969	1009	3	F23_aus_inv	F22_aus_inv	F21_aus_inv	F20_aus_inv	F19_aus_inv	F18_aus_inv	F17_aus_inv	F16_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0
930	970	1010	3	F31_aus_inv	F30_aus_inv	F29_aus_inv	F28_aus_inv	F27_aus_inv	F26_aus_inv	F25_aus_inv	F24_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0
931	971	1011	3										
932	972	1012	3	Ausbl. 3	Ausbl. 2	Ausbl. 1	Ausbl. 0	Einbl. 3	Einbl. 2	Einbl. 1	Einbl. 0	Fade Effekt Blenddauer	0100 0010
933	973	1013	3										
934	974	1014	3										
935	975	1015	3										
936	976	1016	3										
937	977	1017	3										
938	978	1018	3										
939	979	1019	3										
	1020											Status	
	1021											CV-Banking	
	1022												
	1023												
	1024												